F.D オートメーター使用に際しての一般的御注意事項

1. 車輌等用電気式メーターの構造にはクロスコイル式とバイメタル式等が有りますが
   弊社製品はクロスコイル式を採用しております。

2. 機械式水温計、油温計および油圧計の構造にはブルドン管式とダイヤフラム式等がありますが、
   弊社製品はブルドン管式を採用しております。

3. 機械式メーター全般及び電流計各種は電源電圧が12Vでも24Vでも関係なく使用出来ます。
   特に御指定のないかぎり照明用ランプは標準として12Vダッシュ球がついております。

4. 弊社の電流計各種は連続して40A以上流すのは使用不適です。御使用の目安として

文字板最大目盛± 30Aの場合	最大目盛± 30Aで連続使用可。
文字板最大目盛± 50Aの場合	最大目盛± 50Aで連続30分以内。40A以内ならば連続使用可。
文字板最大目盛± 60Aの場合	最大目盛± 60Aで連続10分以内。40A以内ならば連続使用可。
文字板最大目盛±100Aの場合	最大目盛±100Aで連続1分以内。 40A以内ならば連続使用可。

5. 弊社製の電気式水温計、油温計、油圧計及び燃料計は必ずそれぞれのメーターに合った弊社製の
   センダーユニットとセットで御使用になりませんと各種事故の原因となりますので御注意下さい。

[メ モ]